

Массажер это одна из составляющих технологического процесса производства мясных деликатесов предназначен для массирования, соления, облагораживания и повышения эластичности элементов мяса. Дополнительно, массажер приспособлен к проведению в нем процессов варки шкурок, языков и другого мяса, засолки голов, выпаривания каши, а также к проведению процессов размораживания.

## КОНФИГУРАЦИИ В ИСПОЛНЕНИИ МОДЕЛИ:

1. с впрыском пара + охлаждение + изолируемая рубашка;
2. с подогревом рубашки + изолируемая рубашка + охлаждение;
3. с впрыском пара + подогрев рубашки + изолируемая рубашка + охлаждение.



## БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ МОДЕЛИ:

- Вся конструкция, включая раму, выполнена из кислотоустойчивой стали.
- Точно рассчитанная конфигурация барабана и система лопастей барабана.
- Плавная регулировка всех параметров массирования.
- Система регулировки вакуума не требующая обслуживания.
- Многоступенчатая система защиты вакуум-насоса.
- Технологическое отверстие.
- Клапан забора рассола.
- Регулировка вакуума в заданных циклах.
- Компьютерная система мониторинга параметров работы оборудования.
- Изолированная охлаждающая рубашка по всему периметру барабана.
- Холодильный узел с агрегатом ZCH 3.

## МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ МА-G-3600PSCH

Объем барабана	дм <sup>3</sup>	3600
Максимальная загрузка	кг	1800
Количество программ массирования	шт.	30
Регулируемые обороты барабана	об/мин	0 ÷ 7
Максимальная продолжительность программы	ч	~ 600
Максимальная продолжительность цикла	ч	100
Максимальная продолжительность фазы	мин	100
Величина достигаемого вакуума	кПа	95
Давление сжатого воздуха	МПа	0,6 ÷ 0,8
Давление пара, подаваемого в питатель	МПа	0,3 ÷ 0,8
Давление пара за редуктором, подведенного к машине	МПа	0,15
Потребность пара	кг/ч	20 ÷ 80
Макс. температура пара в барабане	°C	150
Напряжение питания и частота	В, 50Гц (ЗР+РЕ)	3 × 400
Мощность двигателя вакуум-насоса	кВт	1,5
Мощность двигателя привода барабана	кВт	2 × 1,5
Питание для выключателя:предохранительсечение жил	Амм <sup>2</sup>	3 × 326
Общая установленная мощность	кВт	~ 5,4
Акустическая мощность устройства	дБ(А)	70
Масса	кг	2000
Холодильный узел	ZCH	ZCH 3
Установка температуры охлаждения	°C	от 5
Хладагент		R507
Установленная электрическая мощность	кВт	7,2

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша:  
тел. +48 22 633 42 85  
e-mail: intermik@intermik.pl

Россия:  
тел. +7 495 981 25 70  
e-mail: intermik@intermik.ru

Беларусь:  
тел. +375 162 259 221  
e-mail: intermik@brest.by

Украина:  
тел. +380 44 277 29 34  
e-mail: intermik@intermik.kiev.ua

Калининград:  
тел. +7 4012 57 40 16  
e-mail: yantarspices@intermik.eu

Казахстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kazakhstan@intermik.eu

Грузия:  
тел. 995 599 566 850  
e-mail: georgia@intermik.eu

Туркменистан:  
тел. +993 12 362 421  
e-mail: turkmenistan@intermik.eu

Армения:  
тел. +374 10 550 141  
e-mail: armenia@intermik.eu

Азербайджан:  
тел. +994 502 235 025  
e-mail: azerbaijan@intermik.eu

Кыргызстан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: kyrgyzstan@intermik.eu

Таджикистан:  
тел. +48 795 509 314  
e-mail: tajikistan@intermik.eu

МАССАЖЕР ВАКУУМНЫЙ МА-G-3600PSCH

Вес холодильного узла	кг	190
-----------------------	----	-----

Компания Интермик оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию оборудования и изменять его технические характеристики в связи с изменениями конструкции машин и индивидуальными пожеланиями клиента.

Польша: тел. +48 22 633 42 85 e-mail: <a href="mailto:intermik@intermik.pl">intermik@intermik.pl</a>	Россия: тел. +7 495 981 25 70 e-mail: <a href="mailto:intermik@intermik.ru">intermik@intermik.ru</a>	Беларусь: тел. +375 162 259 221 e-mail: <a href="mailto:intermik@brest.by">intermik@brest.by</a>	Украина: тел. +380 44 277 29 34 e-mail: <a href="mailto:intermik@intermik.kiev.ua">intermik@intermik.kiev.ua</a>	Калининград: тел. +7 4012 57 40 16 e-mail: <a href="mailto:yantarspices@intermik.eu">yantarspices@intermik.eu</a>	Казахстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: <a href="mailto:kazakhstan@intermik.eu">kazakhstan@intermik.eu</a>
Грузия: тел. 995 599 566 850 e-mail: <a href="mailto:georgia@intermik.eu">georgia@intermik.eu</a>	Туркменистан: тел. +993 12 362 421 e-mail: <a href="mailto:turkmenistan@intermik.eu">turkmenistan@intermik.eu</a>	Армения: тел. +374 10 550 141 e-mail: <a href="mailto:armenia@intermik.eu">armenia@intermik.eu</a>	Азербайджан: тел. +994 502 235 025 e-mail: <a href="mailto:azerbaijan@intermik.eu">azerbaijan@intermik.eu</a>	Кыргызстан: тел. +48 795 509 314 e-mail: <a href="mailto:kyrgyzstan@intermik.eu">kyrgyzstan@intermik.eu</a>	Таджикистан: тел. +48 795 509 314 e-mail: <a href="mailto:tajikistan@intermik.eu">tajikistan@intermik.eu</a>